


3-polige Schütze UA...-RA, UAF...-RA zum Schalten von Kondensatoren Spitzenstrom $\hat{I}$ unbegrenzt



1




UA 16-30-10 RA

1SBC5 8779 4F0301



UA 30-30-10 RA

1SBC5 8777 4F0301



UA 75-30-00 RA

1SBC5 8779 4F0301



UA 110-30-00 RA

1SBC5 9144 4F0302

Bestelldaten

Typ	Leistung 400 V 40 °C kvar	Hilfskontakte 	Bestell-Nummer Bitte Kennziffer für Spulen- spannung angeben ☐ ☐ (siehe Tabelle unten)		Gewicht 1 Stück kg Verp.- Einheit 1 Stück
UA 16-30-10-RA	12,5	1 –	1SBL 181 024 R ☐ ☐ 10		0,460
UA 16-30-01-RA	12,5	1 –	1SBL 181 024 R ☐ ☐ 01		0,460
UA 26-30-10-RA	22	1 –	1SBL 241 024 R ☐ ☐ 10		0,710
UA 30-30-10-RA	30	1 –	1SBL 281 024 R ☐ ☐ 10		0,810
UA 50-30-00-RA	40	– –	1SBL 351 024 R ☐ ☐ 00		1,350
UA 63-30-00-RA	50	– –	1SBL 371 024 R ☐ ☐ 00		1,350
UA 75-30-00-RA	60	– –	1SBL 411 024 R ☐ ☐ 00		1,350
UA 95-30-00-RA	70	– –	1SFL 431 024 R ☐ ☐ 00		2,000
UA 110-30-00-RA	80	– –	1SFL 451 024 R ☐ ☐ 00		2,000

Spulenspannungen und Kennziffern

Spannung V - 50 Hz	Spannung V - 60 Hz	Kennziffer ☐ ☐
24	24	8 1
48	48	8 3
110	110 ... 120	8 4
220 ... 230	230 ... 240	8 0
230 ... 240	240 ... 260	8 8
380 ... 400	400 ... 415	8 5
400 ... 415	415 ... 440	8 6

Andere Spannungen: siehe Seite U/3.

Unsere Lösung bei Störungen der Steuerspannung

Typ	Leistung 400 V 40 °C kvar	Spulenspannung V AC 50/60 Hz	DC	Bestell-Nummer		
UAF 75-30-00-RA	60	48...130	48...130	1SBL 417 024 R6900		
UAF 75-30-00-RA		100...250	48...130	1SBL 417 024 R7000		
UAF 95-30-00-RA	70	–	20...60 (1)	1SFL 437 024 R7200		
UAF 95-30-00-RA		48...130	48...130	1SFL 437 024 R6900		
UAF 95-30-00-RA		100...250	100...250	1SFL 437 024 R7000		
UAF 110-30-00-RA	80	–	20...60 (1)	1SFL 457 024 R7200		
UAF 110-30-00-RA		48...130	48...130	1SFL 457 024 R6900		
UAF 110-30-00-RA		100...250	100...250	1SFL 457 024 R7000		

(1) Auf den richtigen Anschluss der Spulenklemmen achten:
Klemme A1 an Pluspol (+) und Klemme A2 an Minuspol (–)